

BORA 3 Faz Teknik Özellikler Helistart Rektifayer

Serisi



MODEL	BORA 3028-400 G	BORA 3028-600 G
GİRİŞ		
Gerilim	380 Vac \pm 10%	
Frekans	50 Hz \pm 5%	
Nominal Yükte Güç Faktörü	> 0,85	
ÇIKIŞ		
Nominal Gerilim (Vdc)	28,5	
Gerilim Aralığı	24-32 Vdc Ayarlanabilir	
Çıkış Akımı (A)	400	600
Maksimum Akım@20 sn	1600	2000
DC Dalgalanma Voltajı	< 1 V	
Verim	\geq 90%	
GENEL		
Teknoloji	Statik 6 Pulse	
Kontrol	Mikro İşlemci Kontrollü	
Korumalar	Kısa Devre, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık, Giriş Gerilim Alçak/Yüksek, Çıkış Gerilim Alçak/Yüksek, Toprak Kaçağı, Acil Stop	
Gösterge	128x64 Grafik LCD, 8 buton, 4 ad. Renkli Gösterge Lambası	
Kontrol	Ön Panelde ON/OFF Anahtarı	
ÇEVRESEL		
Çalışma Sıcaklığı	-20...+50 °C	
Bağıl Nem	% 0-95 (Yoğuşmasız)	
Soğutma	Fan	
Koruma Seviyesi	IP54	
Akustik Gürültü	<70 dBA	
FİZİKSEL		
Boyutlar (GxDxY) mm.	1490x1025x930	
STANDARTLAR		
Uyumlu Standartlar	EN 61204, EN61204-3, MIL STD 704E	

GENEL ÖZELLİKLER

- 2000A' e kadar DC Çıkış Akımı
- Ayarlanabilir Çıkış Gerilimi
- Tekerlekli Taşınabilir Yapı
- Üst Seviye Korumalar,
- Kullanıcı Dostu LCD Ekran
- Işıklı Göstergeler
- Yüksek Verim
- Askeri Standartlara Uyumlu

HELİSTART REKTİFAYER

Özel tip bu Redresör Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilmiş olup sabit veya hareketli olarak kullanılabilir. Redresör 28 Vdc gerilimde 20 saniye boyunca en az 2000A verebilmektedir.