

MAY

Serisi

May Serisi Teknik Özellikleri

600 - 2000 VA Line Interactive UPS



ÖZELLİKLER

- Mikro işlemci kontrollü yüksek güvenilirlik
- Gerilim düzeltme özelliği
- Aküden başlatma özelliği
- USB den düzeltme özelliği
- Aşırı yük koruması
- KGK kapalı iken şarj etme
- Otomatik yeniden başlatma
- Kolay kullanım
- Düşük gürültü seviyesi

MODEL	MAY600	MAY1000	MAY2000
Görünen Güç (VA)	600	1000	2000
Aktif Güç (W)	360	600	1200
GİRİŞ			
Gerilim	220/230/240 Vac (1F+N+GND)		
Gerilim Aralığı	162-290 Vac		
Frekans	50 / 60 Hz		
Frekans Toleransı	± 10%		
ÇIKIŞ			
Gerilim	220/230/240 Vac (1F+N+GND)		
Dalga Şekli	± 10% Nominal Gerilim Benzetilmiş Sinüs		
Gerilim Regülasyon	± 10%		
Frekans	50 / 60 Hz		
Frekans Toleransı (Akü Modu)	± 1%		
Transfer Süresi	Tipik 2~6 ms, 10 ms Maks.		
Çıkış Priz Sayısı	2 Priz	4 Priz	
AKÜ			
Tip	Bakımsız Kuru Tip Akü		
Gerilim / Ah	12 V / 7 Ah	12 V / 9 Ah	
Miktar	1	2	
Şarj Süresi	6-8 Saatte %90 Şarja Ulaşır		
KORUMA			
Yüksek / Düşük Gerilim	Otomatik Olarak Akü Moduna Geçer		
Aşırı Yük / Aşırı Şarj Koruma	Evet		
HABERLEŞME			
Arayüz	USB/RS-232 (İsteğe Bağlı),Windows®2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7,Linux,Unix ve MAC destekler		
GENEL ÖZELLİKLER			
Otomatik Başlatma	Evet		
Otomatik Şarj	UPS Kapalı İken Otomatik Şarj		
Yazılım	Güç Yönetimi İçin Akıllı USB Arayüz		
ÇEVRESEL			
Çalışma Sıcaklığı	0 ~ 40°C		
Bağıl Nem	% 0-95		
Akustik Gürültü	<40 dB		
FİZİKSEL			
Boyutlar (GxDxY) mm.	101x298x142	149,3x338x162	158x380x198
Ürün Ağırlığı (kg)	4,25	7,80	11,50
STANDARTLAR			
Standart	IEC/EN62040-2; IEC61000-4-2; IEC61000-4-4; IEC61000-4-5; IEC61000-4-6; IEC61000-4-8		

Line Interactive UPS

MAY Serisi kesintisiz güç kaynakları, Line-Interactive topolojisi ile çalışan cihazlardır. Normal şebeke şartlarında çıkışına şebekeyi aktarmakta ve akülerini şarj etmektedir. Elektrik kesintilerinde ise İnvertörü anında devreye girer ve kesinti yaşanmadan yükü, akü gücü ile beslemeye devam eder. Akü süresi standart olup ekstra akü bağlantısına izin verilmez. Cihazın içinde bulunan aküler tam bakımsız kuru tiptir.

Mikroişlemci kontrollü olup, tüm fonksiyonlar otomatik çalışır. Açma kapatma düğmesi ve Fişli-Prizli bağlantı yapısı nedeni ile kullanımı son derece basittir.